

Ip	odbiór	moc czynna zainstalowana / szczyłowy		współczynnik mocy zainstalowany /szczyłowy		obciążenie faz		moc bierna zainstalowana/szczyłowa		napięcie znamionowe międzyprzewodów		prąd L1 (moduł) prąd obliczeniowy		prąd L2 (moduł) prąd obliczeniowy		prąd L3 (moduł) prąd obliczeniowy		sposób ułożenia		drugi sposób ułożenia		Typ izolacji		typ przewodu/kabla do ułożenia		Ilość żył na fazie		Ilość żył w kablu		przekrój przewodu zasilającego		przekrój przewodu ochronnego		długość odcinka do najbliższego odbiornika		MATERIAL PRZEWODU; Miedź Y=56[Smm]; Aluminium Y=33[Smm]		współczynnik jednoczesności		prąd L1 (moduł) szczyłowy		prąd L2 (moduł) szczyłowy		prąd L3 (moduł) szczyłowy		procentowy łączny spadek napięcia L1		procentowy łączny spadek napięcia L2		procentowy łączny spadek napięcia L3		dopuszczalny spadek napięcia w fazie		prąd znamionowy zabezpieczenia		nastawa przeciążeniowa wyłącznika		wartość nastawiona zabezpieczenia		Typ zabezpieczenia, charakterystyka		współczynnik krotności prądu znamionowego wyłączenia samoczynnego zabezpieczenia		znamionowa obciążalność długotrwała		współczynnik "kg" zależny od ilości obciążalności		obciążalność długotrwała zainstalowanego kabla/mostu		Prąd samoczynnego zadziałania zabezpieczenia		Dopuszczalny prąd długotrwały kabla/mostu		Sprawdzenie warunku		Sprawdzenie warunku		Sprawdzenie warunku	
		P	cosφ	-	Q	U _N	IBo	IBo	IBo	s	sPE/PEN	I	k	IBs	IBs	IBs	Δu _{ph}	Δu _{ph}	Δu _{ph}	ΔU _{idop}	In	-	[-]	[-]	I	kg	Iz	I2	1,45xIz	I ₀ < I ₁ < I ₂	I ₂ < 1,45 x I ₂	ΔU < ΔUdop																																															
		[KW]	[-]	[-]	[KVA]	[V]	[A]	[A]	[A]	[mm2]	[mm2]	[m]	[-]	[A]	[A]	[A]	[%]	[%]	[%]	[%]	[A]	-	[-]	[-]	[A]	kg	[A]	[A]	[A]	(TAK/NIE)	(TAK/NIE)	(TAK/NIE)																																															
		[KW]	[-]	[-]	[KVA]	[V]	[A]	[A]	[A]	[mm2]	[mm2]	[m]	[-]	[A]	[A]	[A]	[%]	[%]	[%]	[%]	[A]	-	[-]	[-]	[A]	kg	[A]	[A]	[A]	(TAK/NIE)	(TAK/NIE)	(TAK/NIE)																																															
		[KW]	[-]	[-]	[KVA]	[V]	[A]	[A]	[A]	[mm2]	[mm2]	[m]	[-]	[A]	[A]	[A]	[%]	[%]	[%]	[%]	[A]	-	[-]	[-]	[A]	kg	[A]	[A]	[A]	(TAK/NIE)	(TAK/NIE)	(TAK/NIE)																																															
1	ZASILANIE Z TRANSFORMATORA 400 Kva	340,0	0.85	L1-L2-L3	211	400	578,0	578,0	578,0	F	3Δ	PVC	YKY	2	x	4		150	) +1x	150	10	Miedz	1,00	578,0	578,0	578,0	0,1	0,1	0,1	0,5	630	1	630	WYŁ	1,20	754,7	1	754,7	756,0	1094,3	TAK	TAK	TAK																																				
2	ZASILANIE Z AGREGATU 400kW	340,0	0.85	L1-L2-L3	211	400	578,0	578,0	578,0	D		XPLE	YKXS	2	x	4		150	) +1x	150	30	Miedz	1,00	578,0	578,0	578,0	0,4	0,4	0,4	0,5	630	1	630	WYŁ	1,20	639,6	1	639,6	756,0	927,4	TAK	TAK	TAK																																				